

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/multiswitch-terra-srm-523-5-5-2-przelotowy-p-24962.html>

## Multiswitch Terra SRM-523 5/5/2 przelotowy

Cena brutto	<b>547,42 zł</b>
Cena netto	<b>445,06 zł</b>
Numer katalogowy	<b>27635</b>
Kod producenta	<b>Lx 5108a1</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Multiswitch programowalny SRM-523 został wyposażony w dwa wyjścia dSCR/Legacy + Terr. TV Out. Jednokablowy tryb dSCR umożliwia niezależny podział do 32 odbiorników satelitarnych SAT STB przy pomocy dwóch kabli koncentrycznych (aż do 16 odbiorników z każdego wyjścia, 16+16 konfiguracja domyślna) lub jeden kabel koncentryczny (32 odbiorniki z jednego wyjścia, po przeprogramowaniu za pomocą programatora PC102W R80561) dla każdej pary. Wyjście w trybie Legacy (zwykle wyjście, jak w konwerterze typu Universal lub w klasycznych multiswitchach) umożliwia podłączenie klasycznego tunera satelitarnego.

Multiswitch przelotowy SRM 523 R80523 to urządzenie, które umożliwia dystrybucję sygnału DVB-S/S2 z jednej pozycji satelitarnej, telewizji naziemnej DVB-T oraz radia analogowego/DAB przy pomocy jednego kabla koncentrycznego w oparciu o technikę cyfrowego układania kanałów. Multiswitch przelotowy SRM523 R80523 posiada pełne wsparcie dla odbiorników pracujących w dwóch trybach dynamicznych: SCR (Unicable I - 8 User Bands) oraz dSCR (Unicable II - 32 User Bands). Dostępny na wyjściu cyfrowy sygnał dostarczany do odbiorników końcowych z wykorzystaniem rozgałęźników satelitarnych pracujących w paśmie 5-2400 MHz. Wyposażony został w 5 wejść (cztery pary polaryzacja/pasmo (VL-HL-VH-HH) plus aktywny tor RTV) oraz dwa wyjścia dSCR/Legacy. Jednokablowy tryb dSCR umożliwia niezależny podział do 32 odbiorników satelitarnych SAT STB przy pomocy dwóch kabli koncentrycznych (aż do 16 odbiorników z każdego wyjścia, 16+16 konfiguracja domyślna) lub jeden kabel koncentryczny (32 odbiorniki z jednego wyjścia, po przeprogramowaniu za pomocą programatora PC102W R80561) dla każdej pary. Wyjście w trybie Legacy (zwykle wyjście, jak w konwerterze typu Universal lub w klasycznych multiswitchach) umożliwia podłączenie klasycznego tunera satelitarnego.

Domyślnie wszystkie wyjścia multiswitcha SRM-523 R80523 skonfigurowane są w trybie Legacy (odbiornik w tym celu wysyła sygnał sterujący: napięcie zasilające 14/18 V, sygnał przełączający 0/22 kHz) i przełączają się na Unicable, jeśli tylko otrzyma komendę DiSEqC zgodną ze standardem EN50494/EN50607 (tryb dynamiczny). Oznacza to, że na każdym z dwóch wyjść multiswitcha można dokonać podziału sygnału do maksymalnie 16 odbiorników przy pomocy jednego kabla koncentrycznego w standardzie EN50607.

Urządzenie pracować może w dwóch trybach:

- tryb dynamiczny (DYNAMIC) - częstotliwości wyjściowe są stałe i każda jest przypisana do odbiornika (User Bands), maksymalnie podział sygnału przy pomocy jednego kabla koncentrycznego do 32 tunerów. Odbiorniki muszą być zgodne z normą EN50494/EN50607 (UNICABLE I/UNICABLE II).
- tryb statyczny (STATIC) - zarówno częstotliwości wejściowe jak i wyjściowe są stałe, pracuje jako przemiennik IF/IF umożliwiając dystrybucję sygnału z 32 transponderów satelitarnych na nieograniczoną liczbę odbiorników.

Programowanie multiswitchy serii dSCR odbywa się za pomocą programatora PC102W R80561.

Odlewana obudowa zapewnia wysoką skuteczność ekranowania uniemożliwiając przenikanie sygnałów zakłócających do wewnątrz urządzenia.



W instalacjach bazujących na multiswitchach stosować należy konwertery typu QUATRO.

Multiswitch wymaga zewnętrznego zasilacza np. PS202F 20V 2A R71468.

Cechy wyróżniające:

- W pełni zgodny z normą EN50494 - Unicable I, 8 UB - User Bands (8 kanałów),
- W pełni zgodny z normą EN50607 - Unicable II, 32 UB - User Bands (32 kanały),
- Jedna para wyjść (2xdSCR/Legacy) i jeden procesor,
- Możliwe jest mieszanie odbiorników wspierających normę EN50607 i EN50494, w tej samej sieci (8 x EN50494 + 24 x EN50607),
- Wbudowany układ AGC - odpowiednio koryguje wzmocnienie sygnału, tak aby na jego wyjściu zapewnić stały poziom sygnału wynoszący 84 dB $\mu$ V. Oznacza to, że instalator nie musi martwić się o korekcję sygnału na multiswitchu - zadbać musi jedynie o odpowiedni poziom sygnału na wejściu urządzenia,
- Aktywny tor RTV,
- W trybie dynamicznym umożliwia podział do sygnału do max. 32 odbiorników,
- W trybie statycznym pracuje jako przemiennik IF/IF.

Na rynku obecnie dostępnych jest wiele modeli różnych odbiorników satelitarnych. Nie każdy z nich wspiera system SCR/Unicable zgodny z normą EN50494 i/lub EN50607. Warunkiem koniecznym do stosowania technologii SCR/UNICABLE jest implementacja jej w tunerze. Lista dostępnych odbiorników satelitarnych obsługujących multiswitche jednokablowe:

Odbiorniki Ferguson:

- Ferguson Ariva 53
- Ferguson Ariva 103
- Ferguson Ariva 203
- Ferguson Ariva 153 Combo
- Ferguson Ariva 253 Combo

- Ferguson Ariva 4K Black
- Ferguson Ariva 4K Combo Black

Odbiorniki Cyfrowego Polsatu:

- Dekoder HD 5000
- Dekoder
- EVOBOX PVR

Odbiorniki nc+:

- BOX+
- mediaBOX+
- turboBOX+
- wifi Premiumbox+

Dane techniczne

Rodzaj towaru	Multimedialny
Ilość konwerterów	1x quattro
Scieżka	SRM
Model	SRM-523
Marka	TERRA
Typ	przebiegowy

Rodzaj		dSCR/Unicable	
Zastosowanie		wewn/brzy	
Typ współpracy/tego konwertera	quatro	TAK	
	wideband	NIE	
Ilo?? wej??		5	
Ilo?? wyj??	dSCR/Unicable/Legacy	2 (jedna para)	
	w przedziale	5	
Typ RTV	aktywny	TAK	
	zasilenie przewodzeniowa	NIE	
Dane techniczne str/Mienia			
Wj?cie	pasmo RTV	MHz	47.862
	pasmo SAT IF	MHz	950-2150
	poziom sygna?u RTV	dBuV	max 96
	poziom sygna?u SAT IF	dBuV	60.95
Wj?cie	pasmo RTV	MHz	47.862
	pasmo SAT IF	MHz	950-2150
Wj?cie dSCR/Unicable + sor RTV	liczba pasm u?ytkownika		max. 32 dla 1 pary
	szeroko?? pasma	MHz	20...60

	poziom wyjściowy	dBpV	104 dla toru RTV, 84 dla toru SAT (wbudowane AGC)
	wzmocnienie toru RTV	dB	8
Wyjście Legacy	poziom wyjściowy	dBpV	104 dla toru RTV, 78 dla toru SAT
Tłumienie magistrali	RTV	dB	<-1
	SAT IF	dB	<-3
Sparacja wejściowej/wyjściowej	SAT IF (wej.) / SAT IF (wyj.)	dB	>-30
	SAT IF (wej.) / dSCR (wyj.)	dB	>-30
	SAT IF / RTV	dB	>-25
Najwyższe prędkości na liniach sygnałowych magistrali	SAT IF	A	max 2
	SAT IF (jedna linia)	A	max 1
	RTV	A	max 0,25
Pobór prądu	z odbiornika	A	max 0,35 (przy 13 V)
	z wejścia DC 20 V, linia H	A	max 0,27
Przebieżność DC 20 V na liniach sygnałowych magistrali	z wejścia DC 20 V na linie sygnałowe H	A	1,73
Odlewana obudowa			TAK
Zasilany zdalnie			TAK
Wbudowany zasilacz			NIE
Klasa ekranowania			A

Zgodno?? z Rozporz?dzeniem MTBGM		NIE
Zasilanie	V/Hz	DC 20
Temperatura pracy	°C	-20...+50
Wymiary	mm	134x135x30
Masa	kg	0,42