

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-z-czyt-brelok-cdnp7acc-st-p-14851.html>



## Panel zewnętrzny z czyt. brelok CDNP7ACC ST

Cena brutto	<b>859,77 zł</b>
Cena netto	<b>699,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>16166</b>
Producent	<b>ACO B</b>

### Opis produktu

Dane techniczne	
-----------------	--

<b>Index</b>	CDNP7ACC ST CDNP7ACCS ST
<b>Opis</b>	Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym i czytnikiem zbliżeniowym
<b>Wykonanie</b>	Obudowa ze stopu aluminium malowana proszkowo Płaski front obudowy zlicowany z ramką montażową Dodatkowa tylna obudowa z tworzywa, zakrywająca elektronikę
<b>Dostępne kolory</b>	Stalowy (ST)
<b>Moduły</b>	Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu ACC - czytnik breloków zbliżeniowych Uniqe 125kHz
<b>Max. ilość abonentów</b>	255 lokali
<b>Wyswietlacz</b>	LCD (podgrzewany)
<b>Sposób montażu</b>	W zależności od wyboru ramki: - podtynkowy - natynkowy
<b>Wymiary (mm)</b>	206x88x29,3
<b>Typ instalacji</b>	Cyfrowa: 2 żyłowa
<b>Długość linii</b>	Max. 1000m
<b>Zasilanie</b>	12V ± 0,5V AC
<b>Pobór mocy w trybie czuwania</b>	~ 1,1W
<b>Wyjścia</b>	Pierwsze do podłączenia: - elektrozaczeptu tradycyjnego (max. 1A) - elektrozaczeptu rewersyjnego (max.0,5A) - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A) Drugie przekaźnikowe do podłączenia: - automatyki domowej (max. 2A,30VDC)
<b>Wejścia</b>	1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonek” - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczeptu lub dzwonek do wybranego lokalu
<b>Udogodnienia dla niepełnosprawnych</b>	- podświetlane przyciski klawiatury opcjonalnie z wytłoczonymi znakami alfabetu Braille'a - akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu - automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonek (CDN-U)

## Cechy

- dowolna ilość breloków zbliżeniowych dla dostępu instalatora z możliwością wejścia w ustawienia
- regulowany czas rozmowy (40-120 sekund)
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
- działanie w wielowejściowych systemach Master/Slave/Multimaster
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami, za pomocą zamka szyfrowego, breloka, odbiornika. Również bez aktywnego połączenia:
- otwieranie furtki -potrójny kluczyk lub
- sterowanie zewnętrznymi urządzeniami ( moduł CDN-I/O) - potrójny kluczyk
- włączenie lub wyłączenie dostępu do sterowania zewnętrznymi urządzeniami osobno dla każdego lokalu
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
- funkcja otwierania korytarzowego
- opcja grupowej zmiany zakresu numerów dzwonienia
- opcja grupowej zmiany numerów dzwoń
- możliwość ustawienia opcji dzwonienia bez rozmowy dla 8 lokali
- funkcja autootwierania dla każdego lokalu
- funkcja portierska
- możliwość wpisania 6-znakowego tekstu wyświetlacza podczas przekierowania portierskiego
- regulowana liczba otwierań podczas rozmowy (1-3)
- obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych różnego typu
- 8 priorytetowych nr dodatkowych z indywidualnymi ustawieniami parametrów dzwonienia
- nr seryjny urządzenia wyświetlany w programie komputerowym
- funkcja przekierowania dzwonienia dla numerów dodatkowych
- przekierowanie dzwonienia zawsze włączone dla odbiorników „pasywnych” (INS-UP720B/M, INS-UP)
- możliwość włączenia przekierowania dzwonienia przez odbiorniki „aktywne” (INS-UP720MR, UP800,INS-MP7, INS-MPR)
- programowanie z poziomu komputera bez zewnętrznego zasilania
- programowanie z poziomu centrali oraz komputera za pomocą kabla USB
- darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce "do pobrania"
- kompatybilny z cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro i Familio P/PV
- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu
- łatwy montaż i instalacja dzięki specjalnym uchwytom w ramce - do zawieszenia centrali na czas instalacji
- 6 cyfr w numerze lokalu
- dostępne kody: 255 lokatorskich (4-cyfrowych), 5 administratora (4 lub 6-cyfrowych), 1 instalatora (8-cyfrowy)
- programowany wpis na wyświetlaczu głównym (max.30 znaków)
- obsługa do 6144 breloków zbliżeniowych
- dowolna ilość breloków przypisanych do każdego lokalu (z puli 6144)
- dowolna ilość breloków dla dostępu administratora, nie przypisanych do lokali (z puli 6144)