

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-z-czyt-brelok-fam-pro-a-2npacc-p-16078.html>



## Panel zewnętrzny z czyt. brelok FAM-PRO-A-2NPACC

Cena brutto	<b>466,17 zł</b>
Cena netto	<b>379,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>17587</b>
Producent	<b>ACO B</b>

### Opis produktu

#### Dane techniczne

Index	FAM-PRO-A-2NPACC
Opis	Domofon cyfrowy z czytnikiem breloków i 2 przyciskami
Wykonanie	Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Moduły	2NP - 2 indywidualnie podświetlane przyciski wywołania ACC - zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik elementów zbliżeniowych Unique 125 kHz
Max. ilość abonentów	2 lokale
Sposób montażu	Podtynkowy Natynkowy (dodatkowa puszka montażowa PNT2-FAM-P NT) Opcjonalnie - dodatkowy zestaw ułatwiający montaż podtynkowy w słupku/płycie gipsowej (MONT-PPT-FAM)
Wymiary (mm)	Panel 197x90 Puszka montażowa podtynkowa 179x73x32
Typ instalacji	Cyfrowa: 2 żyłowa + zasilanie
Długość linii	Max. 300m

Zasilanie 15VDC, 120mA

Pobór mocy w trybie czuwania ~1W

Wyjścia  
Pierwsze do podłączenia:  
- elektrozaczeptu tradycyjnego (max. 1A)  
- elektrozaczeptu rewersyjnego (max. 0,5A)  
- modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)

Wejścia  
1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonkowy” - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczeptu z możliwością opóźnienia max. do 25 sek.

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością  
- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu

Cechy  
- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu  
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu  
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami  
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem  
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu  
- indywidualne ustawiania parametrów dźwięków  
- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja  
- możliwość podłączenia elektrozaczeptów różnego typu  
- możliwość sterowania zwozą elektromagnetyczną  
- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania  
- łatwo wymienne podświetlane pola opisowe  
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grupy Familio PRO  
- programowanie z poziomu panelu oraz komputera za pomocą kabla USB  
- aktualizacja oprogramowania panelu za pomocą kabla USB