



Sposób montażu                      Podtynkowy  
Natynkowy (dodatkowa puszka montażowa INS-P-M NT)

Wymiary (mm)                      Panel 111x290  
Pole opisowe 73x39  
Puszka montażowa podtynkowa 92x271x31,5

Typ instalacji                      Cyfrowa: 2 żyłowa

Długość linii                      Max. 1000m

Zasilanie                              12V ± 0,5V

Pobór mocy w trybie czuwania ~ 0,7W

Wyjścia                              Pierwsze do podłączenia:  
- elektrozaczeptu tradycyjnego (max. 1A)  
- elektrozaczeptu rewersyjnego (max.0,5A)  
- modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)  
Drugie przekaźnikowe do podłączenia:  
- automatyki domowej (max. 2A,30VDC)

Wejścia                              1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonkowy” - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczeptu lub dzwonienie do wybranego lokalu

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością                      - podświetlane przyciski klawiatury opcjonalnie zgodne z językiem Braille'a  
- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu  
- automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (CDN-U)

Cechy                                      - odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu  
- możliwość ustawienia 6-cyfrowego numeru lokalu  
- 4 różne tabele kodów  
- dostępne kody: 1020 lokatorskich (4-cyfrowych),  
5 administratora (4 lub 6-cyfrowych), 1 instalatora (8-cyfrowy)  
- programowany wpis na wyświetlaczu głównym (max.30 znaków)  
- regulowany max. czas rozmowy (40-120 sekund)  
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu  
- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave/Multimaster  
- otwieranie elektrozaczeptu lub dodatkowego wyjścia przekaźnikowego bez rozmowy (CDN-I/O)  
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami, za pomocą zamka szyfrowego, breloka, odbiornika. Również bez aktywnego połączenia:  
- otwieranie furtki -potrójny klucz lub  
- sterowanie zewnętrznymi urządzeniami ( moduł CDN-I/O) - potrójny klucz  
- włączenie lub wyłączenie dostępu do sterowania zewnętrznymi urządzeniami osobno dla każdego lokalu  
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem  
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu  
- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja  
- opcja grupowej zmiany zakresu numerów dzwonienia  
- opcja grupowej zmiany numerów dzwonienia  
- możliwość ustawienia do 8 numerów, dla których jest opcja dzwonienia bez rozmowy

- funkcja autootwierania dla każdego lokalu
- funkcja otwierania korytarzowego
- funkcja portierska
- możliwość wpisania dowolnego max. 6 znakowego tekstu na wyświetlaczu podczas przekierowania portierskiego
- regulowana liczba otwierań podczas rozmowy (1-3)
- obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych różnego typu
- 8 priorytetowych nr dodatkowych z indywidualnymi ustawieniami parametrów dzwonienia
- nr seryjny urządzenia wyświetlany w programie komputerowym
- przekierowania dzwonienia dla numerów dodatkowych
- dla podstawowych odbiorników (pasywnych) przekierowanie dzwonienia zawsze włączone (INS-UP720B/M, INS-UP)
- możliwość wyłączenia przekierowania dzwonienia przez odbiorniki „aktywne” (INS-UP720MR, UP800, INS-MP7, INS-MPR)
- programowanie z poziomu komputera bez zewnętrznego zasilania
- programowanie z poziomu centrali oraz komputera za pomocą kabla USB
- darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce "do pobrania"
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro i Familio P/PV