

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/szafa-fttx-stojaca-zewn-rsz-160-18-14-36j-p-26911.html>

Szafa FTTx stojąca zewn. RSZ-160/18/14 36J

Cena brutto	978,59 zł
Cena netto	795,60 zł
Numer katalogowy	29901
Kod producenta	RSZ-160/18/14 36J
Producent	Brak

Opis produktu

Szafka zewnętrzna RSZ-160/18/14 - 36J, przeznaczona dla sieci FTTh, gdzie prosta budowa pozwala na dowolną aranżację włókien światłowodowych. Szafka jest wykonana z blachy stalowej w kolorze jasnoszarym o grubej strukturze, cechuje się odpornością na korozję.

- Korpus, pomalowany proszkowo, został wykonany z blachy z powłoką Magnelis® gr. 1,5mm.
- Postument wykonany z blachy z powłoką Magnelis® gr.1,5 mm przewidziano do montażu poprzez wkopanie w ziemię na głębokość 60cm.
- Elementy szafki łączone za pomocą technologii klinczowania, co zapewnia ciągłość powłoki ochronnej.
- Górna część szafki posiada szczelność IP65.
- Całkowicie demontowane drzwi z wylaną uszczelką poliuretanową, zamykane na 1 hermetyczny zamek bębnowy (dedykowany kod klucza).
- 2 osobne wejścia zaślepienie dławikami oraz 2 otwory dedykowane na wejście kabla zaślepienie szczelnymi przepustami.
- W górnej części szafki dwie specjalnie wyprofilowane wkładki przeznaczone do montażu elementów sieci optycznej takich jak adaptery i tacki spawów.
- Wkładka w części operatorskiej o pojemności 6J (6 otworów pod adaptery SC Simplex) oraz kliencka o pojemności 36J (36 otworów pod adaptery SC Simplex).
- Wkładki z możliwością całkowitego demontażu pozwalają na wygodną pracę.
- Uchwyty do montażu wkładek znajdujące się na tylnej ścianie, pełnią również rolę uchwytów na zwoje kabla/peszla.
- Część naziemna szafy po osadzeniu postumentu to ok. 100 cm.
- Gwarancja 5 lat na zabezpieczenie antykorozyjne.
- W zestawie znajduje się płyta kotwicząca wsuwana w specjalne otwory postumentu, która zapewnia lepsze zakotwienie.
- Jeżeli szafka ma stać samodzielnie, zalecane jest zalanie min. 10 cm betonem. W przypadku ustawienia przy murze, płocie, słupie nie jest to konieczne.

Uwaga! Akcesoria światłowodowe przedstawione na zdjęciach nie są częścią zestawu.