

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/wzmacniacz-radiowezlowy-pa-mrs-zb-1506sd-150w-p-23667.html>

Wzmacniacz radiowezłowy PA MRS ZB-1506SD 150W

Cena brutto	1 500,03 zł
Cena netto	1 219,54 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	26116
Producent	Brak

Opis produktu

Wzmacniacz miksujący ZB1506SD to 6-strefowy wzmacniacz o mocy 150 W. Wzmacniacz wyposażony jest w tuner radiowy FM oraz wejścia: 3 x MIC, 3 x AUX, 1x USB, 1x port na karty SD oraz wyjście do podłączenia wzmacniacza wspomagającego.

Sygnał w każdej z sześciu stref może być załączany niezależnie, za pomocą przycisków na płycie czołowej wzmacniacza. Niezależnie od sześciu wyjść strefowych, posiadają także wyjście główne końcówki mocy w wersji niskoimpedancyjnej oraz napięciowej.

Urządzenie jest wyposażone w pilota zdalnej obsługi

Wzmacniacz posiada regulację barwy dźwięku w postaci odrębnej regulacji basów i sopranów. Wzmacniacze wyposażono w wyjścia: COM, 4-16 Ω , 70V i 100V jak również w zabezpieczenie Przeciwwzwarciowe, Przeciwp przeciążeniowe

Wzmacniacz zasilany napięciem sieciowym 220-240V

Dane techniczne

Nominalna moc wyjściowa: 150W RMS

Wyjścia linii głośnikowych: COM, 4-16 Ω , 70V, 100V

Wyjście do podłączenia wzmacniacza wspomagającego: 600 Ω 1V (0dB)

Wejścia

MIC 1,2,3: 600 Ω

AUX 1,2,3: 15000 Ω , 775mV

Wejścia dodatkowe: 1x USB, 1xport na karty SD

Pasma przenoszenia: 80Hz - 16KHz +/- 3dB

Współczynnik sygnał/szum (S/N):

MIC 1,2,3: >66dB

AUX 1,2,3: >70dB

Przesłuch

1, 2, 3 MIC: 66dB,

AUX 1,2,3: 70dB

Zakłócenia: poniżej 0,1%

THD (Total Harmonic Distortion): Poniżej 1% dla 100HZ-18Khz

Priorytet: MIC1 wycisza pozostałe sygnały wejściowe

Zakres FM: 88Mhz-108Mhz

Czułość FM : 2uA

Barwa:

Bass: +/- 10dB na 100Hz

Sopran: +/- 10dB na 15KHz

Regulatory: Indywidualna regulacja głośności dla wejść

Zabezpieczenia: Przeciwwzwarciowe, Przeciwp przeciążeniowe

Zasilanie: AC 220-240V/50-60Hz

Zużycie mocy: 210W

