

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/bramka-ip-acogo-p-ip-z-modulem-wi-fi-ac-p-24465.html>



## Bramka IP acoGO! P IP z modułem Wi-Fi - AC

Cena brutto	<b>1 351,77 zł</b>
Cena netto	<b>1 099,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>27105</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

#### ACO GO! - Bramka IP Wi-Fi do przekierowania połączeń

Bramka łączy **Twój smartfon** z domofonem za pomocą aplikacji mobilnej **acoGO!** Nie musisz być w domu, aby wiedzieć, że ktoś dzwoni do Twoich drzwi. Nie musisz być w domu, aby rozmawiać przez domofon. Skorzystaj z funkcjonalności jaką oferuje acoGO! **bez wymiany domofonu.**

Urządzenie przeznaczone do montażu na ścianie, pozwala na **odbiór połączenia domofonowego w Twoim smartfonie.** Współpracuje z produktami marki **ACO**, pracującymi w systemach **P oraz PC** (Familio / Como, Inspiro, CDN). Każdy mieszkaniec bloku, domu lub kamienicy posiadający cyfrowy domofon ACO, może takie urządzenie dokupić i w pełni komfortowo z niego korzystać, także jako **odbiornik domofonowy.**

Opis	Opis Bramka IP z wbudowanym Wi-Fi, do domofonu w systemie P lub PV, z możliwością prowadzenia rozmowy przez smartfon, otwierania drzwi, sterowania drugą bramą (lub inną automatyką domową)
Wykonanie	Wykonanie frontu: tworzywo ABS
Dostępne kolory	Biały
Odkładanie słuchawki	Brak
Wyświetlacz	Brak
Sposób montażu	Natynkowy
Wymiary (mm)	(szer. x wys. x gł.) 82 x 122,5 x 34
Typ instalacji	Typ instalacji Cyfrowy system P: 2 żyłowa + zasilanie, lub Cyfrowy system PV: skrętka cat. 5e lub 6
Zasilanie	Zasilanie 15V DC / 500mA
Pobór mocy w trybie czuwania	Pobór mocy w trybie czuwania ~ 2,9W
Wejścia	Wejścia 6 x złącza śrubowe (podłączenie magistrali systemu P lub PV): - podłączenie sygnału audio: „LINE+” i „LINE-” - podłączenie zasilania: „+DC” i „-DC” - podłączenie sygnału Video: „V+” i „V-” (dla systemu PV, sygnał Video przechodzi bezpośrednio ze złącza RJ45) 1 x złącze RJ45:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- podłączenie magistrali systemu P lub PV</li> <li style="padding-left: 20px;">1 x złącze RJ45:</li> <li>- podłączenie sieci komputerowej LAN</li> </ul>
Wyjścia	<p>Wyjścia 1 x złącza śrubowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podłączenie odbiornika pasywnego (INS-UP/UP720B/M)</li> </ul>
Cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>- elegancka obudowa, którą można zamontować obok klasycznego odbiornika domofonowego (montaż natynkowy)</li> <li>- może pełnić rolę odbiornika (możliwość pracy samoczynnej, bez klasycznego odbiornika domofonowego)</li> <li>- możliwość pracy równoległej (na tym samym adresie co klasyczny odbiornik domofonowy: zarówno pasywny jak i aktywny)</li> <li>- obsługuje rozmowę audio,</li> <li>- obsługuje otwieranie drzwi</li> <li>- obsługuje automatykę domową (przycisk funkcyjny) np. otwieranie bramy, szlabanu, rolet, sterowanie oświetleniem lub innym urządzeniem zewnętrznym (opcja dostępna w zależności od rodzaju centrali lub panelu, w niektórych przypadkach wymagany dodatkowy moduł CDN-I/O)</li> <li>- działa przez Internet</li> <li>- podłączenie do Internetu poprzez złącze Ethernet lub Wi-Fi</li> <li>- czysty, pozbawiony zakłóceń dźwięk</li> <li>- pełna prywatność połączenia</li> <li>- intuicyjna i komfortowa obsługa</li> <li>- prosta konfiguracja</li> <li>- współpracuje z aplikacją mobilną acoGO! zainstalowaną na smartfonie, dostępną w sklepie Play (Android)</li> <li>- funkcja głośnomówiąca (dot. aplikacji mobilnej acoGO!)</li> <li>- regulacja głośności dzwonienia/rozmowy (dot. aplik mobilnej acoGO!)</li> <li>- obsługuje adres dzwonienia z puli dostępnych w systemie: 255 adresów</li> <li>- może reagować na każdy adres dzwonienia (po ustawieniu adresu "0")</li> <li>- bezpłatnie możliwość podłączenia do dwóch telefonów (dla trzech i czterech uruchomiona w późniejszym czasie odpłatna usługa)</li> <li>- zarządzanie ustawieniami urządzenia poprzez przeglądarkę www (zarówno przez PC jak i mobilną)</li> <li>- możliwość aktualizacji oprogramowania (firmware / software)</li> <li>- możliwość ustawienia czasu, po jakim bramka ma zacząć dzwonić na smartfon</li> <li>- możliwość ustawienia czasu, po jakim kolejno mają dzwonić dodane smartfony</li> <li>- możliwość ustawienia czasu rozmowy przez bramkę</li> <li>- indywidualny numer każdego urządzenia: DevID</li> <li>- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grupy CDNP, Inspiro oraz Como / Familio P/PV</li> </ul> <p>Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zdalnego odbierania domofonu i prowadzenia rozmowy</li> <li>- zdalnego otwierania drzwi (poprzez aplikację na smartfonie)</li> <li>- zdalnego sterowania automatyką domową, np. otwieranie bramy, szlabanu, rolet, sterowanie oświetleniem (poprzez aplikację na smartfonie)</li> </ul>