

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/konwerter-protokolu-ptz-pelco-na-bosch-p-26486.html>

## Konwerter protokołu PTZ Pelco na Bosch



Cena brutto	<b>1 100,87 zł</b>
Cena netto	<b>895,02 zł</b>
Numer katalogowy	<b>29429</b>
Kod producenta	<b>CONV-AG Pelco-to-Bos</b>
Producent	<b>Ewimar</b>

### Opis produktu

Konwerter jest urządzeniem mikroprocesorowym, przeznaczonym do sterowania kamerami Bosch serii G3, G4, GV4 i innych za pomocą klawiatur, rejestratorów, lub krosownic Video, wykorzystujących protokoły Pelco-D lub Pelco-P. Instalowany jest pomiędzy urządzeniami sterującymi a kamerami obrotowymi. Przy zainstalowaniu odcinka kabla pomiędzy kamerą a sterownikiem wydłuża 2-krotnie drogę sygnału magistrali.

Nowoczesny procesor z wydajnym oprogramowaniem zapewnia szybkie przetwarzanie danych i bardzo szybkie reakcje na sterowanie. Posiada jeden port wyjściowy dla Pelco i dwa niezależne wyjścia dla kamer Bosch, które mogą być skonfigurowane jako Biphase lub Bosch OSD (RS-485). Port Pelco oraz porty Bosch skonfigurowane jako OSD mają regulowaną szybkość transmisji w zakresie 1200baud do 115200baud.

Jest to produkt serii 3, w pełni konfigurowany i aktualizowany przez USB za pomocą oprogramowania Ewimar Upgrader Configurator. Umożliwia to zakup i zmianę oprogramowania na linie, co powoduje, że niepotrzebny konwerter niskim kosztem może być ponownie wykorzystany w innych systemach. Posiada również dodatkowe opcje programowe, wprowadzające zaawansowane możliwości tłumaczenia w czasie rzeczywistym - aktywowane są za pomocą kodów licencyjnych.

Główne cechy:

- 

Obsługa jednej kamery z indywidualnie wybranymi adresami w zakresie od 1-16383.

- 

Możliwość zwiększenia ilości obsługiwanych kamer przez konwerter do 99, przez zakup dodatkowych licencji.

- 

Aktywna opcja

**Address Shift**

...zmieniająca adresy wyjściowe 1-255 na adresy wyjściowe kamer w zakresie 1 do 16383

- 

Aktywna opcja

**Zaawansowanej Korekcji Joysticka**

...indywidualnie dla każdej kamery

- 

Jednocześnie przetwarzanie wielu komend ruchu: Pan, Tilt, Zoom, Iris, Focus.

- 

Obsługa programowania i wywoływania funkcji PRESET oraz AUX.

- 

Szeroki zakres wyboru szybkości transmisji i wybór typu protokołu Pelco.

- 

Definiowanie ustawień i aktualizacja oprogramowania za pomocą portu USB i oprogramowania Ewinar Firmware Updater / Configurator.

- 

Możliwość zmiany oprogramowania na inne, gdy konwerter nie będzie już wykorzystywany w istniejącym systemie – wyłączenie konwertera.

NAZWA PARAMETRU

WARTOŚĆ

Kierunek tłumaczenia

Pelco na Bosch (OSRD, Biphas)

Obsługiwane kamery

1 z zakresem adresów 1-16383

Maksymalna liczba kamer

Do 99 kamer

Porty Pelco

1 x RS-485

Porty Bosch

2 x RS-485 / Biphas - dowolnie konfigurowalne

Protokoły Pelco

Pelco-D, Pelco-P

Szybkość transmisji

1200 baud - 115200baud

Zasilanie

9-24V AC/DC

Pobór prądu

120mA @ 12VDC

Złącza

Wymiarowe

USB

Typ B

NAZWA PARAMETRU

WARTOŚĆ

Opcje dodatkowe

Zmiana adresów -  
aktywna  
Zarządzana korekcja jysycka -  
aktywna

Wymiary

87 x 28 x 51 (mm)

Ochrona przeciwprzepięciowa

600W na ka'by port