

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/modul-przekaznika-czasowego-pc3-awz525-p-8763.html>

## Moduł przekaźnika czasowego PC3 AWZ525

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | <b>75,04 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>61,01 zł</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy | <b>09257</b>      |
| Producent        | <b>Pulsar</b>     |

### Opis produktu

#### Specyfikacje:

Moduł czasowy PC3 jest przekaźnikiem umożliwiającym przedłużenie krótkiego impulsu wyzwalającego o czas ustawiony za pomocą potencjometru. Urządzenie może pracować w 2 trybach: przedłużanie czasu od chwili pojawienia się impulsu lub przedłużanie czasu od chwili zaniku sygnału wyzwalającego. Zakres odmierzanego czasu zawiera się w przedziale 1s - 5 minut.

- napięcie zasilania: 10÷14V DC
- pobór prądu: 5 mA/25 mA (przekaźnik nieaktywny/ aktywny) (±5%)
- wejście S+: sterowanie 10÷14V DC
- wejście S-: sterowanie 0V (GND)
- zakresy czasowe: zakres 1: 1s ÷ 60s; zakres 2: 5s ÷ 5 min
- ilość przekaźników: 1
- maksymalne napięcie łączeniowe: 50V AC/30V DC
- maksymalny prąd łączeniowy: <100 mOhm
- sygnalizacja optyczna: diody LED
- warunki pracy: II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C, wilgotność względna 20%...90% bez kondensacji
- wymiary: 59 x 43 x 21 (WxHxD)
- mocowanie: taśma montażowa lub wkręty montażowe x2 (otwory 3mm)
- złącza: 0,51÷2,05 mm (AWG 24-12)
- deklaracje, gwarancja: CE, 2 lata od daty produkcji