

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/multiswitch-5-24-koncowy-ms-0524e-spacetronek-p-27352.html>

## Multiswitch 5/24 końcowy MS-0524E Spacetronek

Cena brutto	<b>477,07 zł</b>
Cena netto	<b>387,86 zł</b>
Numer katalogowy	<b>30374</b>
Kod producenta	<b>23064</b>
Kod EAN	<b>5903031033489</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

#### Multiswitch końcowy 5/24 Spacetronek E-Series MS-0524E

Multiswitch przeznaczony jest do rozbudowy wewnętrznej instalacji antenowej systemu telewizji satelitarnej DVB-S2 i naziemnej DVB-T/T2. Urządzenie umożliwia dystrybucję sygnału satelitarno-naziemnego i podłączenie do **24 gniazd** abonenckich RTV-SAT, tunerów satelitarnych, tunerów DVB-T itd...

Multiswitch automatycznie rozpoznaje rodzaj sygnału, jaki będzie przekazywany do tunerów. W instalacji należy uwzględnić podłączenie multiswitcha do anteny satelitarnej o średnicy nie mniejszej niż 0,8 m lub anteny telewizji naziemnej. Rozdzielenie sygnału satelitarnego i naziemnego wychodzącego z multiswitcha odbywa się za pomocą gniazd abonenckich końcowych. Zasilanie multiswitcha odbywa się za pośrednictwem zewnętrznego zasilacza, dzięki czemu wyeliminowane jest zjawisko zwiększonej temperatury pracy będące częstym powodem uszkodzeń urządzenia

Przy montażu urządzenia należy uwzględnić istniejące warunki instalacyjne dotyczące zasilania:

- lokalizacji z dala od wpływu warunków atmosferycznych
- zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych
- odpowiedniej wentylacji

#### Schemat instalacji

Instalacja multiswitcha Spacetronek wersji Eco jest banalnie prosta. Po lewej stronie multiswitcha możemy znaleźć 4 wejścia sygnału satelitarnego oraz 1 wejście Terrestrial. Po prawej stronie znajduje się gniazdo wejściowe zasilania. Pozostałe elementy to wyjścia sygnału zsumowanego - SAT + DVB-T/T2

#### Co można podłączyć do multiswitch'a?

- jedno wejście sygnału z konwertera SAT Quattro
- jedno wejście sygnału naziemnego DVB-T/T2
- 24 wyjścia sygnału zsumowanego SAT+DVB-T/T2

#### Specyfikacja techniczna multiswitcha 5/24

Liczba wejść: 4 SAT, 1 TER  
Liczba wyjść: 24  
Złącza: F żeńskie  
Zakres częstotliwości SAT: 950-2150MHz  
Zakres częstotliwości TER: 47-694MHz  
Zysk SAT: 0 do 5dB

Zysk TER: 2 do 6dB  
Izolacja TER do SAT: 30dB  
Izolacja SAT do TER: 28dB  
Izolacja separacji polaryzacji H/V: 25dB  
Izolacja out - out TER: 22dB  
Izolacja out - out SAT: 35dB  
Tłumienie odbić SAT wejście: 10dB  
Tłumienie odbić SAT wyjście: 7dB  
Tłumienie odbić TER wejście: 10dB  
Tłumienie odbić TER wyjście: 8dB  
Poziom wyjściowy SAT(IMD3 - 35dB): 100dB $\mu$ V  
Poziom wyjściowy TER(IMD3 - 60dB): 83dB $\mu$ V  
Impedancja wejścia / wyjścia: 75Ohm  
Zasilanie: max. 18V

- 

Ilość wyjść

24

- 

Ilość wejść

5x (1SAT + DVB-T)

- 

Zasilanie

Zasilacz zewnętrzny

- 

Gwarancja

2 lata

- 

Kolejność kaskady

Multiswitch końcowy

- 

Cechy dodatkowe

Regulacja tłumienia sygnału DVB-T/T2