

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/multiswitch-axing-98-spu-998-09-z-pas-naziemn-p-915.html>

Multiswitch Axing 9/8 SPU 998-09 z pas. naziemn

Cena brutto	836,40 zł
Cena netto	680,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	00941

Opis produktu

Multiswitch przeznaczony jest do rozbudowy wewnętrznej instalacji antenowej systemu telewizji satelitarnej i naziemnej. UWAGA! Multiswitch współpracuje TYLKO z konwerterami TYPU QUATTRO! Sygnał satelitarny doprowadzamy do odpowiednich wejść w multiswitchu. Dodatkowo do multiswitch'a podłączamy też sygnał z anteny do odbioru telewizji naziemnej.

Przy takim połączeniu niezależnie na każdym wyjściu multiswitcha wyprowadzony jest sygnał TV satelitarnej i TV naziemnej.

Podłączając konwerter satelitarny do wejść satelitarnych multiswitcha, należy zwrócić uwagę na odpowiednie przyporządkowanie złącz LOW BAND (bez 22kHz - L) i HIGH BAND (z 22kHz - H) oraz polaryzacji H (poziomej - horyzontalnej) i V (pionowej - wertykalnej) do złącz w czterowyjściowym konwerterze typu Quattro. Do wyjść urządzenia możliwe jest podłączenie wielu odbiorników satelitarnych i naziemnych. Multiswitch automatycznie dopasowuje rodzaj sygnału jaki będzie przekazywany do danego odbiornika.

Parametry techniczne:

ilość wejść - 9
ilość wyjść - 8
częstotliwość TV naziemna 47-862MHz
częstotliwość SAT 950-2150MHz
tłumienie naziemnej (862MHz) 5dB +/- 1dB
tłumienie sat. (2150MHz) -1dB +/- 1dB
poziom sygnału na wyjściu max. 950-2150 MHz 100 dB, 47-862 MHz 84 dB
izolacja terr.-sat 22dB
izolacja sat-terr. 22dB
zasilanie: 90-240VAC /40-60Hz
DiSEqC 2.0