

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-fam-p-2np-nt-nt-p-14773.html>



## Panel zewnętrzny FAM-P-2NP NT n/t

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | <b>441,57 zł</b>  |
| Cena netto       | <b>359,00 zł</b>  |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy | <b>16073</b>      |
| Producent        | <b>ACO B</b>      |

### Opis produktu

| Dane techniczne                    |  |
|------------------------------------|--|
| Model                              | FAM-P-2NP NT   |
| Opis                               | Domofon cyfrowy z 2 przyciskami  |
| Wykonanie                          | Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczerkowanej  |
| Moduł                              | 2NP - 2 indywidualnie podświetlane przyciski wywołania   |
| Max. ilość abonentów               | 2 lokale   |
| Sposób montażu                     | Natynkowy  |
| Wymiary (mm)                       | Panel 174,8x67,8<br>Puszka natynkowa 177x70  |
| Typ instalacji                     | Cyfrowa: 2 żyłowa  |
| Długość linii                      | Max. 1000m   |
| Zasilanie                          | 12V ± 0,5V AC  |
| Wzrost mocy w trybie czuwania      | ~ 0,8W   |
| Wyjścia                            | Pierwsze do podłączenia:<br>- elektrozaczeptu tradycyjnego (max. 1A)<br>- elektrozaczeptu rewersyjnego (max. 0,5A)<br>- modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)<br>1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonek” - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczeptu  |
| Wejścia                            | z możliwością opóźnienia max. do 255 sek   |
| Udogodnienia dla niepełnosprawnych | - akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu<br>- automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonięcie (CDN-LI)   |
| Cechy                              | - odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu<br>- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu<br>- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave<br>- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami<br>- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem<br>- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu<br>- indywidualne ustawianie parametrów dźwięków<br>- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja<br>- funkcja otwierania korytarzowego<br>- dzwonięcie portierskie<br>- możliwość podłączenia elektrozaczeptów różnego typu<br>- możliwość sterowania zwoją elektromagnetyczną<br>- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania<br>- łatwo wymienne podświetlane pble opisowe<br>- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro oraz Familio P/PV<br>- programowanie z poziomu komputera za pomocą kabla USB |