

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-z-czyt-brelok-fam-pro-a-1npacc-p-16077.html>

## Panel zewnętrzny z czyt. brelok FAM-PRO-A-1NPACC

Cena brutto	<b>453,87 zł</b>
Cena netto	<b>369,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>17585</b>
Producent	<b>ACO B</b>

### Opis produktu

#### Dane techniczne

Index	FAM-PRO-A-1NPACC
Opis	Domofon cyfrowy z czytnikiem breloków i 1 przyciskiem
Wykonanie	Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Moduły	1NP - 1 indywidualnie podświetlany przycisk wywołania ACC - zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik elementów zbliżeniowych Unique 125 kHz
Max. ilość abonentów	1 lokal
Sposób montażu	Podtynkowy Natynkowy (dodatkowa puszka montażowa PNT2-FAM-P NT) Opcjonalnie - dodatkowy zestaw ułatwiający montaż podtynkowy w słupku/płycie gipsowej (MONT-PPT-FAM)
Wymiary (mm)	Panel 197x90 Puszka montażowa podtynkowa 179x73x32
Typ instalacji	Cyfrowa: 2 żyłowa + zasilanie

Długość linii	Max. 300m
Zasilanie	15VDC, 120mA
Pobór mocy w trybie czuwania	~1W
Wyjścia	Pierwsze do podłączenia: <ul style="list-style-type: none"><li>- elektrozaczeptu tradycyjnego (max. 1A)</li><li>- elektrozaczeptu rewersyjnego (max.0,5A)</li><li>- modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)</li></ul>
Wejścia	1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonkowy” - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczeptu z możliwością opóźnienia max. do 25 sek.
Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością	- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
Cechy	<ul style="list-style-type: none"><li>- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu</li><li>- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu</li><li>- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami</li><li>- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem</li><li>- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu</li><li>- indywidualne ustawiania parametrów dźwięków</li><li>- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja</li><li>- możliwość podłączenia elektrozaczeptów różnego typu</li><li>- możliwość sterowania zwozą elektromagnetyczną</li><li>- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania</li><li>- łatwo wymienne podświetlane pole opisowe</li><li>- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grupy Familio PRO</li><li>- programowanie z poziomu panelu oraz komputera za pomocą kabla USB</li><li>- aktualizacja oprogramowania panelu za pomocą kabla USB</li></ul>