

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-z-szyfratorem-inspiro-10s-pt-p-14934.html>



## Panel zewnętrzny z szyfratorem INSPIRO 10S p/t

Cena brutto	<b>1 413,29 zł</b>
Cena netto	<b>1 149,02 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>16259</b>
Producent	<b>ACO B</b>

### Opis produktu

Dane techniczne	
Index	INSPIRO 10
Opis	INSPIRO 10S (Slave)
Wykonanie	Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym i średnia lista opisowa Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szcztokowanej
Moduły	6N - średni moduł podświetlanej listy opisowej
Wyświetlacz	Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu LCD (podgrzewany)
Max. ilość abonentów	255 lokali
Sposób montażu	Podtynkowy Natynkowy (dodatkowa puszka montażowa INS.P.I. NT)
Wymiary (mm)	Panel 111x351 Pole opisowe 73x99,5 Puszka montażowa podtynkowa 92x332x31,5
Wzrost instalacji	Cyfrowa: 2 żyłowa
Prędkość linii	Max. 1000m
Zasilanie	12V ± 0,5V
Pobór mocy w trybie czuwania	~ 0,7W
Wyjścia	Pierwsze do podłączenia: - elektrozaczeptu tradycyjnego (max. 1A) - elektrozaczeptu rewersyjnego (max.0,5A) - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A) Drugie przekaźnikowe do podłączenia: - automatyki domowej (max. 2A,30VDC)
Wejścia	1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonek” - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczeptu lub dzwonięcie do wybranego lokalu
Udogodnienia dla niepełnosprawnych	- podświetlane przyciski klawiatury, opcjonalnie z wytłoczonymi znakami alfabetu Braille'a - akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu - automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonięcie (CDN-LI)
Techny	- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu - obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu - obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave/ Multimaster i wielostrefowych - automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami - możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem - szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu - indywidualne ustawiania parametrów dźwięków - intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja - funkcja otwierania korytarzowego - tryb hotelowy maksymalnie do 20 stref - funkcja portierska - obsługa elektrozaczeptów i zwór elektromagnetycznych różnego typu - obsługa zewnętrznego przycisku otwierania - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro oraz Familio P/PV - programowanie z poziomu panelu oraz komputera za pomocą kabla USB