

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/sygnalizator-optyczny-so-pd11-p-7142.html>

Sygnalizator optyczny SO-Pd11



Cena brutto	129,15 zł
Cena netto	105,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	07497
Producent	W2

Opis produktu

Sygnalizator optyczny SO Pd11

przeznaczenie:

sygnalizacja optyczna w systemach sygnalizacji pożaru
montaż w pomieszczeniach zamkniętych

źródło światła: zespół diod LED umieszczony w odbłyśniku

napięcie zasilania: 24V DC

szczelność obudowy: IP 53D

wymiary: Ø115 x 63mm

kolor: czerwony (opcjonalnie pomarańczowy)

pobór prądu w stanie spoczynku: 0mA

pobór prądu w stanie działania: <60mA

Sygnalizator optyczny SO-Pd11 przeznaczony jest do sygnalizacji optycznej zespołem diod LED w systemach sygnalizacji pożaru. Sygnalizator należy montować w pomieszczeniach zamkniętych. Urządzenie składa się z dwóch podstawowych części, z których pierwsza jest właściwym sygnalizatorem w obudowie wykonanej z niepalnego tworzywa ABS. Zawiera ona wyprowadzenia do podłączenia napięcia zasilania i piny umożliwiające wybranie jednej z trzech różnych częstotliwości błysków lub możliwość włączenia światła ciągłego. Druga część - gniazdo jest elementem mocującym sygnalizator do sufitu lub ściany przy pomocy dwóch wkrętów i kołków rozporowych lub poprzez puszkę PIP-3A.

W celu otwarcia sygnalizatora należy: trzymając podstawę dokonać obrotu kloszem sygnalizatora w lewo, następnie rozsunąć klosz i podstawę.

Rys.1 Schemat składania i rozkładania sygnalizatora.

W celu zamknięcia sygnalizatora należy dopasować do siebie wypusty oznaczone czarnym kolorem, następnie złożyć sygnalizator oraz dokonać obrotu w kierunku zaznaczonym strzałką (kolejność widoczna na rys.1).

Rys.2 Schemat podłączenia sygnalizatora.