

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/sygnalizator-optyczny-so-wd11p-p-7194.html>

Sygnalizator optyczny SO-Wd11/P



Cena brutto	104,55 zł
Cena netto	85,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	07551
Producent	W2

Opis produktu

Przeznaczenie:

Sygnalizator optyczny SO-Wd11 przeznaczony jest do sygnalizacji optycznej zespołem diod LED w systemach sygnalizacji włamania. Sygnalizator SO-Wd11 przeznaczony jest do instalacji w pomieszczeniach zamkniętych.

Opis konstrukcji:

Sygnalizator składa się z dwóch podstawowych części, z których pierwsza jest właściwym sygnalizatorem w obudowie wykonanej z tworzywa ABS. Zawiera ona wyprowadzenia do podłączenia napięcia zasilania i piny umożliwiające wybranie jednej z trzech różnych częstotliwości błysków oraz możliwość włączenia światła ciągłego. Druga część - gniazdo jest elementem mocującym sygnalizator do sufitu lub ściany przy pomocy dwóch wkrętów i kołków rozporowych.

Otwieranie:

W celu otwarcia sygnalizatora należy: trzymając podstawę dokonać obrotu kloszem sygnalizatora w lewo, następnie rozsunąć klosz i podstawę.

Uwaga:

Klosz sygnalizatora SO-Wd11 dostępny jest w kolorach czerwonym bądź pomarańczowym (wg życzenia klienta). Przy składaniu zamówienia proszę określić pożądany kolor oznaczając odpowiednio: SO-Wd11/C - klosz czerwony, SO-Wd11/P - klosz pomarańczowy.

Zamykanie:

W celu zamknięcia sygnalizatora należy dopasować do siebie wypusty oznaczone czarnym kolorem, następnie złożyć sygnalizator oraz dokonać obrotu w kierunku zaznaczonym strzałką (kolejność na rysunku).

Uwaga:

Klosz sygnalizatora SO-Wd11 dostępny jest w kolorach czerwonym bądź pomarańczowym (wg życzenia klienta). Przy składaniu zamówienia proszę określić pożądany kolor oznaczając odpowiednio: SO-Wd11/C - klosz czerwony, SO-Wd11/P - klosz pomarańczowy.

PARAMETRY TECHNICZNE

Typ sygnalizatora	optyczny
Napięcie zasilania	12V DC
Pobór prądu w stanie spoczynku	0mA
Pobór prądu w stanie działania	<35mA
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę	IP 53D
Masa	~150g
Wymiary	Ø 115x63mm

Schemat połączeń sygnalizatora SO-Wd11

Zwora w położeniu:

Ciągłe: światło ciągłe

0,25s: częstotliwość błysków 4Hz

1s: częstotliwość błysków 1Hz

2s: częstotliwość błysków 0,5Hz