

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/tester-kabli-hdmi-1-0-1-4-a-t-398-p-20539.html>

Tester kabli HDMI 1.0-1.4 A T-398

| | |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto | 114,14 zł |
| Cena netto | 92,80 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 22579 |

Opis produktu

DANE TECHNICZNE

Zasilanie bateria 9V 6F22 (bateria nie jest na wyposażeniu)

Typy testowanych przewodów przewody HDMI typu A kategorii od 1.0 do 1.4

Wskaźnik rozładowania baterii słabe świecenie diody Power w nadajniku

Temperatura pracy 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)

Temperatura przechowywania -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)

Wymiary nadajnik: 103 x 66 x 27mm

odbiornik: 103 x 35 x 27mm

Waga 107g (bez baterii)

● Ten tester jest przeznaczony tylko do badania przewodów nie podłączonych do żadnych obwodów elektrycznych. Niedopuszczalne jest badanie przewodów, których jeden wtyk jest podłączony do jakiegokolwiek urządzenia (telewizor, DVD, itp.)

1. Podłącz jeden wtyk badanego przewodu do gniazdo Main w nadajniku, a drugi do gniazda Remote w nadajniku lub gniazda HDMI w odbiorniku.
2. Włącznik zasilania ustaw w pozycji ON.
3. Zapalenie się diody LED power potwierdza włączenie zasilania testera. Tester jest gotowy do pracy.
4. Wciśnij przycisk TEST w celu rozpoczęcia testu.
5. Po zakończeniu procedury testowej zapala się jedna z poniższych diod LED:
pass - przewód jest poprawnie połączony
open - do gniazda HDMI w nadajniku lub odbiorniku nie jest podłączony żaden przewód lub brak połączeń pomiędzy pinami złącz HDMI
cross - w przewodzie występuje skrosowanie żył
short - zwarcie między żyłami