

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/wzmacniacz-budynkowy-3-1-fm-vhf-uhf-tvs-5-03-p-27774.html>



## Wzmacniacz budynkowy 3/1 FM/VHF/UHF TVS 5-03

Cena brutto	<b>218,94 zł</b>
Cena netto	<b>178,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>30839</b>
Kod producenta	<b>TVS 5-03</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Wzmacniacz do anten naziemnych z 3 oddzielnymi wejściami do radia FM, radia cyfrowego DAB+ i telewizji cyfrowej DVB-T2

- Wzmocnienie 33 dB, tłumienie wejściowe jest regulowane oddzielnie, maksymalny poziom wyjściowy 108 dB $\mu$ V
- Przyłącza: 4 x gniazdo F, 3 wejścia sygnałowe: UKW/FM, VHF / DAB+, UHF / DVB-T2 HD
- Wbudowany zasilacz, wskaźnik funkcji LED

Ten wzmacniacz antenowy posiada 3 wejścia, które można podłączyć do 3 anten. Wejście 1 służy do podłączenia anteny radiowej FM / FM w zakresie 87-107 MHz. Przy wejściu 2 można obsługiwać antenę VHF do odbioru radia cyfrowego DAB+. Wejście 3 jest przeznaczone do połączenia z anteną UHF dla telewizji cyfrowej DVB-T2 HD w zakresie 470-694 MHz. Przy tym skutecznie eliminuje zakłócenia z sieci komórkowych. Wzmocnienie wynosi 33 dB. Każde wejście można oddzielnie zmniejszyć o 0 do 15 dB za pomocą regulatora poziomu. Wszystkie przyłącza są wykonane jako gniazdo F. Zasilacz jest wbudowany.

Złącza	F
Zakres cz./nast./wzł.	87 ... 108 MHz @ FM 174 ... 230 MHz @ DAB/DAB+ 470 ... 694 MHz @ DVB-T/T2
Wzmocnienie	33 dB @ FM 33 dB @ DAB/DAB+ 33 dB @ DVB-T/T2
Regulacja tłumienia	0 ... 15 dB
Wyjście	

Max. poziom wyjściowy (EN 50083 3, 60 dB KMA)	108 dB $\mu$ V
Złącze	F
Zasilanie	100 ... 240 VAC/50 ... 60 Hz
Dioda	LED
Zużycie energii	3 W
Zakres temperatur pracy (EN 60065)	-20 ... +50° C
Wymiary (B × H × T) ca.	128 × 84 × 36 mm
Waga	0,3 kg
Klasa ochrony	IP20