

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zaciskarka-wtykow-modularnych-hanlong-ht-n5684p1-p-26860.html>



Zaciskarka wtyków modularnych Hanlong HT-N5684P1

Cena brutto	75,85 zł
Cena netto	61,67 zł
Numer katalogowy	29847
Kod producenta	06154
Kod EAN	5903802654912
Producent	Brak

Opis produktu

Zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> • 8P/6C RJ-45, 6P/6C RJ-12, 6P/6C RJ-11, 4P/6C & 4P/2C plugi.
Długość całkowita	165mm
Pozostałe funkcje i cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Obcina, ściąga izolację, zaciska podczas jednej operacji • wbudowany ściągacz izolacji do przewodów okrągłych UTP/STP

Instrukcja:

1. Obcinanie kabla.
Umieść przewód w otworze w bocznej części obudowy, pod pojedynczym nożem i utnij na żądaną długość.
2. Zdejmowanie izolacji (przewód płaski):
 - 2a. Wsuń przewód 1, 2 lub 3 parowy w otwór w bocznej części obudowy, pomiędzy podwójnymi nożami, aż oprze się o wystający element blokujący. Izolacja zostanie usunięta na długości około 6,5mm.
 - 2b. Wsuń przewód 4 parowy w otwór w bocznej części obudowy, pomiędzy podwójnymi nożami, aż będzie minimalnie wystawał poza pojedynczy nóż. Izolacja zostanie usunięta na długości około 12,5mm.
3. Ściśnij ręczki, kabel trzymaj prostopadle do płaszczyzny narzędzia i pociągnij w celu usunięcia zewnętrznej izolacji.
4. Zdejmowanie izolacji (przewód okrągły):
Umieść przewód w okrągłym otworze pod dłuższym nożem, przekręć narzędzie i usuń zewnętrzną izolację.
5. Włóż obrobiony przewód do otworu we wtyku.
6. Umieść wtyk z przewodem w odpowiednim otworze w bocznej części narzędzia, zgodnie z opisem na obudowie (4/6pin i 8pin po jednej stronie i 4pin wąski po drugiej stronie). Ściśnij ręczki, aż do zaciśnięcia pinów we wtyku.

