

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zamek-szyfrowy-ac-04a1-p-8153.html>



## Zamek szyfrowy AC-04A1

Cena brutto	<b>299,00 zł</b>
Cena netto	<b>243,09 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>08596</b>
Producent	<b>Eura-Tech</b>

### Opis produktu

Zamek szyfrowy AC-04B4 jest urządzeniem, przeznaczonym do wykorzystania w systemach bezpieczeństwa. Wyposażony jest w PODŚWIETLANE PRZYCISKI, co znacznie ułatwia obsługę zamka po zmroku. Może pracować samodzielnie, a także jako część bardziej rozbudowanego systemu. Kontrola dostępu może być realizowana za pomocą karty zbliżeniowej, kodu cyfrowego PIN lub karty i kodu jednocześnie.

Urządzenie posiada 2 wyjścia, które mogą sterować oddzielnymi strefami (wejściami na posesję lub urządzeniami elektrycznymi). Do pierwszej strefy może być np. podłączony rygiel elektromagnetyczny otwierający furtkę, zaś do drugiej rygiel otwierający drzwi wejściowe. Innym rozwiązaniem może być wykorzystanie jednej strefy do uzbrajania i wyłączenia centrali alarmowej, zaś drugiej strefy – do sterowania rygłem otwierającym drzwi lub furtkę. Wszystkie funkcje zamka programuje się przy użyciu klawiatury numerycznej. Po zaprogramowaniu urządzenia istnieje możliwość późniejszego sterowania 2 strefami na 4 sposoby:

- a/. za pomocą tylko karty zbliżeniowej,
- b/. za pomocą tylko indywidualnego kodu dostępu (możliwość zaprogramowania kodów o długości od 2 do 8 cyfr),
- c/. za pomocą karty zbliżeniowej oraz dodatkowego kodu dostępu PIN,
- d/. za pomocą karty zbliżeniowej oraz wspólnego kodu dostępu PIN.

Zamek AC-04A1 przeznaczony jest do montażu natynkowego. Zamknięty jest w hermetycznej solidnej wandaloodpornej obudowie, co pozwala na zainstalowanie go praktycznie w każdym dowolnym miejscu, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Jest całkowicie odporny na działanie opadów atmosferycznych. Specjalny włącznik antysabotażowy „Tamper Switch” umożliwi podłączenie zamka do zewnętrznego systemu alarmowego.

NAZWA OPISU SZCZEGÓŁOWEGO:	TREŚĆ OPISU SZCZEGÓŁOWEGO:
Napięcie zasilania	12V DC
Pobór prądu w stanie czuwania	90 mA
Pobór prądu podczas pracy	120 mA
Max. obciążenie styków przekaźnika	24V DC / 2A
Czas aktywacji rygla	0...99999 sek. (programowany z klawiatury)
Przeznaczenie do drzwi	wszystkich
Pojemność systemu	1100 użytkowników
Ilość wyjść przekaźnikowych	2
Zasięg odczytu RF ID	3...7 cm
Dostępne tryby pracy	tylko karta / karta lub kod / karta + kod
Wymiary - wysokość	180 mm
Wymiary - szerokość	46 mm

Wymiary - głębokość	26 mm
Współczynnik ochrony obudowy	IP65
Temperaturowy zakres pracy	-20°C...+70°C
Funkcje dodatkowe	funkcja karty zbliżeniowej
Masa netto	0,50 kg
Masa brutto	0,63 kg
Typ opakowania	Karton
Wymiary opakowania - wysokość	200 mm
Wymiary opakowania - szerokość	115 mm
Wymiary opakowania - głębokość	55 mm