

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zamek-szyfrowy-ac-06a1-p-8152.html>



Zamek szyfrowy AC-06A1

Cena brutto	309,00 zł
Cena netto	251,22 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	08595
Producent	Eura-Tech

Opis produktu

Zamek szyfrowy AC-06A1 jest urządzeniem przeznaczonym do wykorzystania w systemach bezpieczeństwa. Może pracować samodzielnie, a także jako część bardziej rozbudowanego systemu. Kontrola dostępu może być realizowana za pomocą karty zbliżeniowej, kodu cyfrowego PIN lub karty i kodu jednocześnie. Zamek przeznaczony jest do montażu podtynkowego.

Urządzenie posiada 3 wyjścia przekaźnikowe, które mogą sterować oddzielnymi strefami (wejściami na posesję lub różnymi urządzeniami elektrycznymi). Do pierwszej strefy może być np. podłączony rygiel elektromagnetyczny otwierający furtkę, do drugiej rygiel otwierający drzwi wejściowe, do trzeciej automat bramy wjazdowej. Innym rozwiązaniem może być wykorzystanie jednej strefy do uzbrajania i wyłączenia centrali alarmowej, zaś drugiej strefy – do sterowania rygłem otwierającym drzwi lub furtkę. Wszystkie funkcje zamka programuje się przy użyciu klawiatury numerycznej. Po zaprogramowaniu urządzenia istnieje możliwość późniejszego sterowania 3 strefami 4 sposoby:

- a/. za pomocą tylko karty zbliżeniowej,
- b/. za pomocą tylko indywidualnego kodu dostępu (możliwość zaprogramowania kodów o długości od 2 do 8 cyfr),
- c/. za pomocą karty zbliżeniowej oraz dodatkowego kodu dostępu PIN,
- d/. za pomocą karty zbliżeniowej oraz wspólnego kodu dostępu PIN.

Dodatkowo urządzenie wyposażono w:

- port komunikacyjny standardu Wiegand, umożliwiający użycie zamka w bardziej rozbudowanych systemach kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy w zakładach, itp.,
- port komunikacyjny I/O DATA do komunikacji z dekoderm w przypadku pracy w większym systemie kontroli dostępu,
- dodatkowe wyjścia tranzystorowe realizujące różne użyteczne funkcje,
- specjalne wejścia i wyjścia do podłączenia dodatkowych urządzeń (alarm, przycisk opuszczania posesji, magnetyczny czujnik otwartych drzwi, podłączenie drugiego zamka).

NAZWA OPISU SZCZEGÓŁOWEGO:	TREŚĆ OPISU SZCZEGÓŁOWEGO:
Napięcie zasilania	12V DC
Pobór prądu w stanie czuwania	75 mA
Pobór prądu podczas pracy	140 mA (gdy 3 wyjścia aktywne)
Max. obciążenie styków przekaźnika	24V DC/ 5A
Czas aktywacji rygla	0...99999 sek. (programowany z klawiatury)
Przeznaczenie do drzwi	wszystkich
Pojemność systemu	1200 użytkowników

Ilość wyjść przekaźnikowych	3
Zasięg odczytu RF ID	3...7 cm
Dostępne tryby pracy	tylko karta / karta lub kod / karta + kod
Wymiary - wysokość	150 mm
Wymiary - szerokość	97 mm
Wymiary - głębokość	41 mm
Współczynnik ochrony obudowy	IP55
Temperaturowy zakres pracy	-20°C...+70°C
Funkcje dodatkowe	funkcja karty zbliżeniowej, wyjście Wiegand
Masa netto	0,47 kg
Typ opakowania	Karton
Wymiary opakowania - wysokość	230 mm
Wymiary opakowania - szerokość	150 mm
Wymiary opakowania - głębokość	120 mm