

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/laczowka-rozgalezniak-zasilana-awz594-p-9771.html>

Łączówka rozgałęźnik zasilana AWZ594



Cena brutto	34,44 zł
-------------	-----------------

Cena netto	28,00 zł
------------	-----------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	10332
------------------	--------------

Producent	Pulsar
-----------	---------------

Opis produktu

Moduł bezpiecznikowy LBC5 przeznaczony jest do rozdzielenia zasilania w systemach CCTV wymagających napięcia z zakresu 10V ÷ 30V DC. Posiada dwa wejścia zasilania: złącze śrubowe i gniazdo DC 5,5/2,1 oraz pięć niezależnie zabezpieczonych bezpiecznikami polimerowymi 1A wyjść zasilania AUX1 ÷ AUX5. Zadziałanie bezpiecznika PTC sygnalizowane jest przez zgaszenie odpowiedniej diody LED modułu: L1 dla AUX1, L2 dla AUX2 itd. Dodatkowo wejście modułu zabezpieczone jest warystorem chroniącym zasilacz przed skutkami wystąpienia przepięć w układzie zasilania.

Specyfikacja

Napięcie zasilania

Pobór prądu

Ilość wejść zasilania

Ilość wyjść zasilania

Zabezpieczenia:

- przeciwzwarciowe SCP
- przeciążeniowe OLP
- przepięciowe

Sygnalizacja optyczna

10 V ÷ 30 V DC

5 mA ÷ 50 mA UIN = 10 V ÷ 30 V DC

2 : gniazdo DC 5,5/2,1 lub złącze śrubowe

5 (zaciski AUX)

- 5 x 1A PTC

- 5 x 1A PTC

- warystor

Dioda LED czerwona - obecność napięcia zasilania DC

Diody LED zielone L1 ÷ L5 - stan wyjść AUX1 ÷ AUX5

II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C

126 x 78+16 x 42 (WxHxD) mm (+/-2)

Wkręty montażowe x2 (otwory Ø4mm)

- złącza śrubowe Ø0,51±2,05 (AWG 24-12)

- gniazdo DC 5,5/2,1

- złącze śrubowe Ø0,51±2,05 (AWG 24-12)

0,16kg / 0,23kg

CE, RoHS

Warunki pracy

Wymiary

Mocowanie

Złącza:

- wyjścia zasilania

- wejście zasilania

Waga netto/brutto

Deklaracje