

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kontaktron-ja-81m-bezprzewodowy-transmitter-bialy-p-10764.html>

## Kontaktron JA-81M bezprzewodowy transmitter biały

Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>11467</b>
Producent	<b>Jablotron</b>

### Opis produktu

Detektor JA-81M jest przeznaczony do wykrywania otwarcia drzwi, okien itp. Może być rozszerzona poprzez podłączenie sensora otwarcia NC / NO. Jest także przeznaczona do wykrywania manipulacji przy roletach antywłamaniowych. Osiąga się to poprzez wykrywanie ruchów koła zapadkowego. Małe ruchy są ignorowane aby podmuchy wiatru nie wywoływały fałszywych alarmów. Komunikacja z centralą alarmową odbywa się za pośrednictwem protokołu OASIS, a zasilanie realizowane jest poprzez jedną baterię litową.

#### Specyfikacja techniczna

Zasilanie	bateria litowa typu LS(T)14500 (3,6V AA)
Żywotność baterii	ok. 3 lata dla maksimum 20 naruszeń dziennie
Częstotliwość	868 MHz, protokół OASIS
Zasięg	do 300m w otwartej przestrzeni
Zasięg czułości działania magnesu	45/25mm
Wejścia dla sensorów zewnętrznych	IN2 i TMP = NC IN1 = NC lub sparametryzowana 1k
Maksymalna długość przewodu dla sensorów zewnętrznych	3 metry
Wymiary	110 x 31 x 26 mm magnes: 56 x 16 x 15 mm
Środowisko działania zgodne z EN 50131-1	II. do użytku wewnętrznego
Temperatura pracy	-10 do +40 °C
EN 50131-1, CLC/TS 50131-2-6, EN 50131-5-3 klasyfikacja	stopień 2
Zgodność z	ETSI EN 300220, EN50130-4, EN55022, and EN 60950-1
Może być stosowany zgodnie z	ERC REC 70-03