


Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/laczowka-rozgalezniak-zasilania-dc-lz-16f2u-rack-p-7586.html>

Łączówka rozgałęźnik zasilania DC LZ-16/F2U-RACK



Cena brutto	510,99 zł
Cena netto	415,44 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	07984

Opis produktu

OPIS

LZ-16/F2U-RACK jest urządzeniem biernym, pomagającym w rozgałęzieniu zasilania z jednego lub kilku zasilaczy większej mocy. W razie potrzeby prąd pojedynczego wyjścia może wynosić maks. 6A.

Należy pamiętać jednocześnie o doborze odpowiedniego bezpiecznika, a także maksymalnym prądzie wejściowym pojedynczego modułu wynoszącym 8A.

SPECYFIKACJA

Liczba wejść zasilania:	8 (po 2 na każdy moduł 4-wyjściowy)
Liczba wyjść zasilania:	16 (4 x po 4 wyjścia)
Maksymalne napięcie zasilania:	24 V DC (typowo 12V)
Maksymalny prąd zasilania:	listwa zaciskowa : 8 A gniazda 2.1/5.5 mm : 4 A
Maks. prąd wyjściowy pojedynczego wyjścia:	6 A (UWAGA! Do urządzenia dołączono bezpieczniki 1A)
Rodzaj zabezpieczenia:	16 x 1 A Bezpiecznik topikowy zwłoczny (5/20mm)
Typ złącz zasilania:	Wejście : gniazda 2.1/5.5 mm / Zaciski kablowe Wyjście : Zaciski kablowe
Temperatura pracy:	-50 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	< 95 %
Typ obudowy:	2 U Rack 19"
Wymiary:	483 x 88 x 22 mm
Waga:	0.490 kg

PREZENTACJA

Panel przedni:

Widok z góry:

Widok z tyłu - brak dostępu do złącz (zabezpiecza przed przypadkowym zwarciem):

Wszystkie listwy zaciskowe są rozłączne:

Łączówka podczas pracy - włączone diody LED informujące o stanie pracy:

Łączówka podczas pracy z czterema zasilaczami - po jednym dla każdej listwy (12V/5A/P):

1. Zasilacze
2. Wentylator wymuszający chłodzenie A19-W
3. Regulator obrotów wentylatora FR-1
4. Łączówka zasilania
5. Półka do szafy Rack

Łączówka podczas pracy z jednym zasilaczem dużej mocy (12V/20A/P):