


Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/modul-przekaznikowy-awz520-mp5-p-9716.html>



## Moduł przekaźnikowy AWZ520 MP5

Cena brutto	<b>97,17 zł</b>
Cena netto	<b>79,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>10273</b>
Producent	<b>Pulsar</b>

### Opis produktu

Moduł przekaźnikowy MP2 (**AWZ529**) przeznaczony jest do stosowania w instalacjach niskonapięciowych. Służy do sterowania, sygnalizowania stanów np. w systemach alarmowych, kontroli dostępu. Może być stosowany do sterowania urządzeniami o dużym poborze prądu poprzez wyjścia OC systemów alarmowych. Ponadto zapewnia separację galwaniczną sygnałów, źródeł zasilania w stosunku do wyjść modułu.

#### Specyfikacja

Napięcie cewki przekaźnika	10÷14V DC (-/+5%),
Prąd sterowania cewki	37mA@12VDC
Ilość przekaźników	2
Napięcie styków przekaźnika	30VDC / 50VAC max.
Prąd styków przekaźnika	2A max.
Styki przekaźnika	C/NC/NO (wyprowadzenia Ø 2,05mm: AWG 24-12)
Czas załączenia/wyłączenia	15ms/8ms (-/+5%)
Warunki pracy II klasa środowiskowa	-10°C÷ 40°C
Obudowa	brak, konstrukcja typu "open-frame", IP00
Wymiary	W=70, L=43, H=22 mm, +/-2
Waga netto/brutto	0,044 / 0,061 kg
Montaż	taśma montażowa lub wkręt montażowy x2
Deklaracje, gwarancja	CE, RoHS, 2 lata od daty produkcji
Uwagi	wyprowadzenia na złączach: Ø 0,41÷1,63 (AWG 26-14), Ø 0,51÷2,05 (AWG 24-12) - styki przekaźnika