

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/modul-przekaznikowy-awz528-pu3-p-14171.html>

Moduł przekaźnikowy AWZ528 PU3



Cena brutto	72,57 zł
Cena netto	59,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	15372
Producent	Pulsar

Opis produktu

Moduł przekaźnikowy PU3 (AWZ528) przeznaczony jest do stosowania w instalacjach niskonapięciowych. Służy do sterowania, sygnalizowania stanów np. w systemach alarmowych, kontroli dostępu. Może być stosowany do sterowania urządzeniami o dużym poborze prądu poprzez wyjścia OC systemów alarmowych. Ponadto zapewnia separację galwaniczną sygnałów, źródeł zasilania w stosunku do wyjść modułu. Moduł jest przystosowany do podłączenia przewodów o maksymalnym przekroju 1mm².

Specyfikacja

Napięcie zasilania	10÷14VDC (-/+5%)
Prąd sterowania cewki	17mA 12VDC
Rezystancja cewki	720Ω (-/+10%)
Moc cewki	200mW
Ilość przekaźników	3
Napięcie styków przekaźnika	30VDC / 50VAC max.
Prąd styków przekaźnika (obciążenie rezystancyjne)	1A max.
Czas załączenia/wyłączenia	10ms/5ms (-/+5%)
Sygnalizacja optyczna	diody LED czerwone L1+L3 - stan załączenia przekaźnika
Warunki pracy	II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 50°C
Wymiary	70 x 43 x 40 (WxHxD) mm
Montaż	Listwa montażowa z taśmą przylepną, wkręty montażowe x2 (otwory fi=3mm)
Złącza	Φ0,41±1,29 (AWG 26-16) 0,2 ÷ 1mm ²
Deklaracje	CE
Waga netto/brutto	0,04kg / 0,060kg