

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/monitor-led-19-safire-sf-mnt19-bnc-p-26880.html>

Monitor LED 19" Safire SF-MNT19-BNC

Cena brutto	1 586,70 zł
Cena netto	1 290,00 zł
Numer katalogowy	29869
Kod producenta	SF-MNT19-BNC
Producent	Brak

Opis produktu

Monitor SF-MNT19-BNC to wydajny model 19", dedykowany do pracy ciągłej 24/7 w systemach monitoringu wizyjnego. Monitor posiada wysokiej jakości matrycę LED, oferującą bardzo dobrą paletę kolorów. Monitor charakteryzuje się dobrym poziomem kontrastu dynamicznego - 1000:1 - oraz czasem reakcji na poziomie 5 ms.

Model SF-MNT19-BNC posiada wyjścia wideo - 1x HDMI oraz 1x VGA oraz BNC. Dodatkowo monitor posiada 1 wejście audio oraz wbudowane głośniki 2x 2.5W. Dzięki kompatybilności ze standardem VESA monitor można powiesić na niemal dowolnym uchwycie ściennym lub sufitowym.

Parametry techniczne:

- Przekątna ekranu: 19"
- Liczba kolorów: 16.7 mln
- Rozdzielczość: 1280×1024
- Rodzaj matrycy: LED
- Rodzaj monitora: przemysłowy
- Format ekranu: 5:4
- Czas reakcji: 5ms
- Jasność: 250 cd/m²
- Kontrast: 1000:1
- Kąt widzenia: 170°
- Wejścia wideo: 1x HDMI, 1x VGA
- Złącze BNC: Tak
- Wejście audio: x1
- Wbudowane głośniki: Tak, 2x 2.5W
- Kompatybilność z uchwytami VESA: Tak, 75 x 75mm
- Zużycie energii: <25W
- Wymiary (z podstawą): 417 x 341 x 64 mm
- Zasilanie: 12V DC

Specyfikacja techniczna:

SF-MNT19-BNC	
Panel	
Rodzaj matrycy	LED
Przekłna ekranu	19"
Liczba kółców	16,7 mln
Format ekranu	5:4
Max. rozdzielczość	1280x1024
Jasność	250cd/m ²
Kontrast	1000:1
Kąt widzenia	170°
Czas reakcji	5ms
Złącza wideo & Audio	
VGA	1x VGA
HDMI	1x HDMI
BNC wejście/wyście	1/1
Wejście audio	x1
Inne	
Głośniki	Tak, 2x 2.5W
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy	≤ 12W
Montaż	Wolnostojący lub uchwyty VESA 75x75mm
Temperatura pracy	0°C ~ +40°C
Wymiary	417 x 341 x 64 mm