

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/multiswitch-signal-mp-0908l-9-we-8wy-p-17762.html>

Multiswitch Signal MP-0908L 9-we/8wy



Cena brutto	398,42 zł
Cena netto	323,92 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	19460

Opis produktu

Dane techniczne:

Nazwa towaru		MP-0908L Signal	
Zakres częstotliwości toru SAT		950-2150 MHz	
Zakres częstotliwości toru RTV		47-790 MHz	
Ilość wejść		8 SAT + 1 TV	
Ilość wyjść		8	
Wzmocnienie	toru SAT	2 dB	
	toru TV	5. dB	
Liniowość	toru TV	±2 dB	
	toru SAT	±2 dB	
Separacja	Interpolaryzacyjna H/V		28 dB
	Miedzy wejściami	TV/SAT	28 dB
		SAT/SAT	30 dB
	Wyjść		30 dB
Tłumienie odbić	Wejście sygnału TV		10 dB
	Wejście sygnału SAT		11 dB
	Wyjścia		10 dB
Poziom sygnału na wyjściu	SAT EN50083-3		101 dBμV
	TV EN50083-5		85 dBμV
Komendy przełączające		13V, 18V	
Napięcie przełączające		15±0,5V	
Zasilanie konwertera		Max 600mA	
Temperatura pracy		- 20°C do + 50°C	
Zasilanie urządzenia		90-240V; 40-60Hz	
Wymiary urządzenia		365x120x70mm	

