

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-z-szyfratorem-cdnp5s-gr-p-14842.html>



Panel zewnętrzny z szyfratorem CDNP5S GR

| | |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto | 539,97 zł |
| Cena netto | 439,00 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 16154 |
| Producent | ACO A |

Opis produktu

| Dane techniczne | |
|------------------------------------|---|
| Index | CDNP5 BR CDNP55 BR CDNP5 GR CDNP55 GR |
| Opis | Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym |
| Wykonanie | Obudowa ze stopu aluminium malowana proszkowo |
| Dostępne kolory | Klawiatura ze stali nierdzewnej Brąz (BR) Grafit (GR) |
| Moduły | Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu |
| Max. ilość abonentów | 255 lokali |
| Wyświetlacz | LCD |
| Sposób montażu | W zależności od wyboru ramki: - podtynkowy - natynkowy |
| Wymiary (mm) | 206x88 |
| Wn instalacji | Cyfrowa: 2 żyłowa |
| Długość linii | Max. 1000m |
| Zasilanie | 12V ± 0,5V AC |
| Pobór mocy w trybie czuwania | ~0,6W |
| Wyjscia | Pierwsze do podłączenia: - elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A) - modułu przełącznika CDN-PK (max. 5A) |
| Wejscia | 1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonek” - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczepu lub dzwonięcie do wybranego lokalu |
| Udogodnienia dla niepełnosprawnych | - podświetlane przyciski klawiatury, opcjonalnie z wytłoczonymi znakami alfabetu Braille'a - akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu - automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonięcie (CDN-LI) |
| Cechy | - odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu - obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu - obsługa wielowjęściowych systemów Master/Slave - automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami - możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem - szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu - indywidualne ustawiania parametrów dźwięków - intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja - funkcja otwierania korytarzowego - tryb hotelowy maksymalnie do 10 stref - funkcja portierska - obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych różnego typu - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro i Familio P/PV - programowanie z poziomu centrali oraz komputera za pomocą kabla USB |