

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-z-szyfratorem-inspiro-16s-pt-p-14946.html>



Panel zewnętrzny z szyfratorem INSPIRO 16S p/t

Cena brutto	1 905,31 zł
Cena netto	1 549,03 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	16271
Producent	ACO B

Opis produktu

Dane techniczne	
Index	INSPIRO 16
Opis	INSPIRO 16S (Slave)
Max. ilość abonentów	Wideodomofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym i średnia lista opisowa
Wykonanie	255 lokali
Moduły	Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Wyświetlacz	Kamera - podgrzewana, kolorowa o wysokiej rozdzielczości (min.600 linii) z szerokokątnym obiektywem 2,8mm. Regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery wraz z podświetleniem LED w podczerwieni: +/- 20° w poziomie. Doskonały obraz w dzień i w nocy.
Sposób montażu	6N - średni moduł podświetlanej listy opisowej
Wymiary (mm)	Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu LCD (podgrzewany)
Wzrost instalacji	Podtynkowy
Grubość linii	Natynkowy (dodatkowa puszka montażowa INS-P-XI NT)
Zasilanie	Panel 111x412
Pobór mocy w trybie czuwania	Pole opisowe 73x99,5
Wyjścia	Puszka montażowa podtynkowa 92x393x31,5
Węzła	Cyfrowa: skrętka cat. 5e lub 6
Udogodnienia dla niepełnosprawnych	Max. 1000m
Cechy	15V DC
	~ 2,9W
	Pierwsze do podłączenia:
	- elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A)
	- elektrozaczepu rewersyjnego (max.0,5A)
	- modułu przełącznika CDN-PK (max. 5A)
	Drugie przełącznikowe do podłączenia:
	- automatyki domowej (max. 2A,30VDC)
	1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonek” - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczepu lub dzwonicie do wybranego lokalu
	- podświetlane przyciski klawiatury, opcjonalnie z wytłoczonymi znakami alfabetu Braille'a
	- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
	- automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonicie (CDN-LI)
	- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu
	- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
	- obsługa wielowęzłowych systemów Master/Slave/ Multimaster i wielostrefowych
	- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami
	- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
	- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
	- indywidualne ustawiania parametrów dźwięków
	- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
	- funkcja otwierania korytarzowego
	- tryb hotelowy maksymalnie do 20 stref
	- funkcja portierska
	- obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych różnego typu
	- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
	- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro oraz Familio P/PV
	- programowanie z poziomu panelu oraz komputera za pomocą kabla USB

